

Cyfrowa kamera wideo HD

HDR-AS15

Poniżej opisano nowe funkcje udostępnione/zmienione w ramach niniejszej aktualizacji oprogramowania wbudowanego oraz ich obsługę.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi oraz w podręczniku użytkownika.

Przełączanie trybu kopiowania/ Zdalnego sterowania



W trybie inteligentnego sterowania zdalnego można za pomocą smartfonu przełączać tryb kopiowania/zdalnego sterowania.

- 1 Włącz kamerę i ustaw tryb nagrywania (film/zdjęcia w odstępach czasowych).
- 2 Włącz aplikację na smartfonie i połącz go z kamerą przez sieć Wi-Fi.
Informacje dotyczące ustawień smartfonu można znaleźć w podręczniku w części opisującej konfigurowanie smartfonu.
- 3 Zmień tryb działania kamery za pomocą aplikacji PlayMemories Mobile na smartfonie.

Uwagi

- Przed uruchomieniem funkcji inteligentnego sterowania zdalnego należy zaktualizować aplikację PlayMemories Mobile do wersji 3.0 lub nowszej.
- Można sterować trybami nagrywania wymienionymi poniżej.
 - tryby film/zdjęcia w odstępach czasowych
- Z tej funkcji można skorzystać tylko wtedy, gdy kamera jest w stanie oczekiwania w trybie nagrywania.

Pozycje menu zmienione w ramach niniejszej aktualizacji

- Funkcja SEND [Wyślij] została usunięta. Komunikację z kamerą przez sieć Wi-Fi można nawiązać tylko w trybie nagrywania. Aby nawiązać połączenie z kamerą przez sieć Wi-Fi, należy postępować zgodnie z powyższą procedurą. Następnie za pomocą smartfonu można przełączyć kamerę na tryb kopiowania.
- Domyślne ustawienie A.OFF [AUTO. WYŁ.] zostało zmienione z 10 sekund na 60 sekund.
- Domyślne ustawienie opcji RMOTE [ZDALNIE] zostało zmienione z wartości OFF [WYŁ.] na ON [WŁ.].

Uwagi

- Ponieważ domyślne ustawienie opcji RMOTE [ZDALNIE] zostało zmienione na wartość ON [WŁ.], może zwiększyć się pobór mocy, gdy kamera nie jest połączona przez sieć Wi-Fi. Z tego powodu czas działania akumulatora może ulec skróceniu. Ustawienie opcji RMOTE [ZDALNIE] na wartość OFF [WYŁ.] jest zalecane, gdy kamera nie jest połączona przez sieć Wi-Fi.
- Po zastosowaniu opcji RESET [RESETUJ] zostaną przywrócone domyślne ustawienia określone w ramach niniejszej aktualizacji oprogramowania wbudowanego.